
SAMODZIELNY CZYTNIK HID EntryProx AS 920

**Zastosowanie**

Czytnik EntryProx umożliwia jednodrzwiową kontrolę dostępu. Jest idealny dla małych instalacji lub dla odległych lokalizacji, gdzie współpracuje z systemem on-line. Mieści się w mocnej i atrakcyjnej obudowie. Może być łatwo dostosowany do współpracy z systemem on-line. Wystarczy przełączyć czytnik na tryb Wiegand i podłączyć do dowolnego kontrolera OEM.

**Zalety**

- Przechowuje w pamięci do 2000 użytkowników i 1000 transakcji z zapisem daty i godziny
- Jest kompatybilny ze wszystkimi kartami i breloczkami zbliżeniowymi firmy HID
- Zdejmowany moduł antenowy może być montowany w odległości do 3m od czytnika, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku
- Dla kart formatu 26-bit możliwe wpisywanie grupowe
- Posiada 12-przyciskową klawiaturę umożliwiającą wpisywanie numeru PIN i programowanie
- Ma możliwość wydrukowania transakcji na przenośnej drukarce (via IR Link)
- Wskazuje stan drzwi (otwarte i / lub wyważone) przy użyciu przekaźnika na wyjściu alarmowym
- Posiada przycisk REX („Press to Exit”) - prośba o wyjście



DANE TECHNICZNE CZYTNIKA ENTRYPROX

Maksymalny* zasięg odczytu

Karta ProxCard II do 7,5 cm
Karta ISOProx II do 6,25 cm
Karta DuoProx II do 6,25 cm
Breloczek ProxKey II do 3,7 cm
Karta ProxCard Plus do 2,5 cm

* W zależności od warunków instalacyjnych

Wymiary

13,33 cm x 6,98 cm x 3,49 cm

Źródło zasilania / Wymagania prądowe

10 - 15 VDC, zabezpieczone przed napięciem wstecznym
Zalecane liniowe źródło zasilania, 150 mA @ 12 VDC

Wyjścia przekaźników

Przełącznik zamka - Typ C, przełącza się do 4 A @ 30 VDC
Przełącznik dodatkowy - Typ C, przełącza się do 1 A @ 30 VDC

Wejścia kontrolne

Stan drzwi - N.O. styk bezprądowy
Prośba o wyjście - N.O. styk bezprądowy

Sygnalizacja dźwiękowa

4000 Hz

Diody LED

Dwukolorowa (czerwony / zielony), Bursztynowa,
Na podczerwień (do wykorzystania przy użyciu
przenośnej drukarki)

Temperatura działania

-30° do 65° C

Wilgotność względna otoczenia

5% do 95%

Długość kabla

Antena odległa - 3 m
Interfejs Wiegand - 152 m
Zalecany kabel to ALPHA 1295C (22 AWG)
5-przewodowy, żyłowy, ekranowany (lub równorzędny)

Działanie

Czas zwolnienia zamka: 1 - 99 sek.
Tryb zwolnienia zamka: zegar lub przełącznik /zapadka
Czas otwarcia drzwi: 10 - 990 sek.

Programowanie kart

Format 26-bit - wpisywanie grupowe
Format własny OEM - zbliż kartę w celu wpisania

Opcje korzystania z kodu Facility (tylko 26-bit)

Sprawdzanie kodu i numeru ID
Sprawdzanie tylko kodu (akceptuje każdy numer ID)

Certyfikaty

FCC - w toku, CE Mark - w toku

NUMERY CZĘŚCI - OPCJE

EntryProx	4045AGN00
EntryProx + 10	
breloczków	4045AGK00
EntryProx + 20	
kart ProxCard II	4045AGC00